



FONCTIONS DES BOUTONS

CTRL : - Mise Sous / Hors tension
- Réponse / Fin
- Fonction AD2P

MC : - Fonction Radio
- Initiation fin appel intercom
- Rejeter un appel

Vol+ : - Volume fort
- Avance

Vol- : - Volume faible
- Retour

JUMELER 2 KITS Q2Pro

Ecouteur éteint → **CTRL** maintenu jusqu'à clignotement rapide rouge/bleu

Ecouteur allumé → **CTRL ET MC** (6s) jusqu'à clignotement rapide rouge

→ rouge stable 2s puis clignotement bleu = OK

REINITIALISATION PAIRAGE INTERCOM

Ecouteur Allumé → **CTRL** 6s jusqu'à rouge/bleu → **Vol+** 3s → rouge/bleu 5 fois puis extinction = OK



PAIRAGE TELEPHONE BLUETOOTH SANS GPS

Allumer le TPH → Activer Bluetooth → Allumer Q2 → **CTRL** 6s rouge/bleu → Rechercher dispositifs Bluetooth sur TPH → Sélectionner "scala rider Q2 pro" - si demande code pin → 0000 → Confirmation du TPH → clignotement bleu lent Q2 = OK

PAIRAGE GPS BLUETOOTH

Allumer le GPS → Allumer Q2 → **Vol+** 6s rouge/bleu → Rechercher écouteurs Bluetooth sur GPS → Si demande code pin → 0000 → Confirmation du GPS → clignotement bleu lent Q2 = OK

PAIRAGE TPH + GPS BLUETOOTH

D'abord jumeler TPH avec GPS



APPEL INTERCOM

Ecouteur en mode veille

Avec 1er contact

- COMMANDE VOCALE → Commencer à parler
- Connexion avec bouton **MC** → appuyer 1 fois

Avec 2ème contact

- Connexion avec bouton **MC** → appuyer 2 fois
Si double bip → contact occupé

Désactivation connexion vocale (VOX)

Vol+ ET Vol- 3s → 2 bips = fonction désactivée

- Lumière bleue continue = VOX activée
- Lumière rouge continue = VOX désactivée

Choisir contact par défaut en connexion vocale (1er prioritaire par défaut)

Vol+ 3s → 1 bip = 1er contact
2 bips = 2ème contact



APPEL TPH MOBILE

Répondre : **CTRL**
Rejeter : **MC**
Terminer : **CTRL**

RADIO FM

Allumer la radio : **MC** 3s
Eteindre la radio : **MC** 3s

Recherche station → **Vol+** **OU** **Vol-** 3s

Enregistrer une station → **MC** dans les 20 secondes suivant la fin de la recherche

Pour enregistrer une autre station → **MC** pour obtenir le N° de station suivant

Navigation entre les 6 stations mémorisées : **MC**